

MY motori monofase*MY single-phase motors***DATI TECNICI TECHNICAL DATA**

TIPO TYPE (MY)	POTENZA POWER (KW)	VOLTAGGIO VOLTAGE (V)	CORRENTE CURRENT (A)	VELOCITÀ SPEED (RPM)	EFFICIENZA EFFICIENCY (%)	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR	COPPIA SPUNTO START TORQUE /Tn	COPPIA MAX MAX TORQUE /Tn	CORRENTE SPUNTO START CURRENT /A	PESO WEIGHT (KG)
56A2	0,09	230	0,75	2790	56	0,93	0,5	1,9	3,5	3,5
56B2	0,12	230	0,95	2800	58	0,95	0,5	1,9	3,8	4
63A2	0,18	220	1,48	2800	60	0,92	0,4	1,7	5	4
63B2	0,25	220	1,96	2800	63	0,92	0,4	1,7	7	4,5
71A2	0,37	220	2,73	2800	67	0,92	0,35	1,7	10	6
71B2	0,55	220	3,88	2800	70	0,92	0,35	1,7	15	6,5
80A2	0,75	220	5,15	2800	72	0,92	0,33	1,7	20	8,5
80B2	1,1	220	7,02	2800	75	0,95	0,33	1,7	30	9
90S2	1,5	220	9,44	2800	76	0,95	0,3	1,7	45	13
90LA	1,8	230	10,3	2880	80	0,95	0,32	2	6	18,5
90LB2	2,2	220	13,67	2800	77	0,95	0,3	1,7	65	15
100LA2	3	230	17,5	2850	76	0,98	0,35	1,85	6	25
56B4	0,09	230	0,85	1350	50	0,92	0,4	1,7	2,5	3
63A4	0,12	220	1,1	1400	55	0,9	0,4	1,7	3,5	4
63B4	0,18	220	1,62	1400	56	0,9	0,4	1,7	5	4,5
71A4	0,25	220	2,02	1400	61	0,92	0,35	1,7	7	6
71B4	0,37	220	2,95	1400	62	0,92	0,35	1,7	10	7
80A4	0,55	220	4,25	1400	64	0,92	0,35	1,7	15	9,5
80B4	0,75	220	5,45	1400	68	0,92	0,32	1,7	20	10
90S4	1,1	220	7,45	1400	78	0,95	0,32	1,7	30	13
90LA4	1,5	220	9,83	1400	73	0,95	0,3	1,7	45	16
100LA4	2,2	230	12,4	1410	79	0,98	0,3	1,7	5	23